

Checkliste: Sendung beginnen

- Handy ausschalten
- Computer hochfahren (Kennwort: 103,4mhz)
- mAirList starten (Fehlermeldung ignorieren)
- Jingle in die Playlist oder in die Cartwall
- Musik und Beiträge in die Playlist (geht auch mit Doppelklick) und Reihenfolge prüfen
- mAirList A und mAirList B auf 0 dB stellen

<p>wenn aus anderem Studio oder direkt aus der Sendeautomation gesendet wird :</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle Regler runterziehen • [LOAD SNAP]+[SNAP 1] • rechten Zug auf anderes Studio umstellen und „on Air“ bringen (das der aktuelle Inhalt weiter läuft) <ul style="list-style-type: none"> ◦ Multifunktionsrad auf Input Entfällt, wenn das Sendesignal direkt aus der Sendeautomation kommt [WDH] ◦ Drehregler antippen ◦ auf Extern drehen ◦ mit Taste bestätigen ◦ anderes Studio auswählen ◦ mit Taste bestätigen • rechten Zug auf 0 dB • einschalten • Studiounschaltung betätigen 	<p>wenn Wiederholung oder die Sendung aus diesem Studio gesendet wird (grüne „ON-AIR“ Lampe leuchtet):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wdh.-Zug bzw. der Zug mit dem gesendeten Inhalt so lassen • alle anderen Regler runterziehen • [LOAD SNAP]+[SNAP 1]
--	--

- Mikrofone (alle, die verwendet werden, einzeln) einpegeln und vorbereiten
 - Mic. Zug auf [PFL]
 - Multifunktionsrad auf [Gain Cal] umstellen (Taste rechts neben Multifunktionsrad)
 - Probesprechen, dabei auf Pegel achten und einregeln
 - [PFL] deaktivieren (erneut drücken)
 - Mic. Zug auf 0 dB schieben
 - Multifunktionsrad zurück auf [Input] stellen
- Prüfen, ob das Studio „onAir“ ist (leuchtet die grüne Lampe?)
- Kopfhörer aufsetzen!
- um XX:59:50 laufende Sendung ausblenden bis XX:59:59
- um XY:00:00 Jingle starten: [ON] Taste drücken
- Anmoderation:
 - 5 Sekunden bevor das Jingle fertig ist Mic. Zug einschalten: [ON] Taste drücken
 - Senderkennung (Pflicht): Radio Darmstadt 103,4 MHz
 - Sendeverantwortlich (Pflicht) : (Name des Verantwortlichen)
 - Name der Sendereihe:
 - Thema der Sendung:
 - ggf. Zusätzliche Angaben:
 - Hotline 8 7000 (acht siebentausend)
 - Studio: Steubenplatz 12
 - wir sind ein nichtkommerzielles Lokalradio
 - Sie dürfen auch Programm gestalten
- Musik starten [ON] Taste drücken
- **Mikrofonzug** nach dem die Musik läuft **ausschalten**: [ON] weg drücken
- **Moderation**:
 - 5 Sek. bevor die Musik (der Beitrag) zu Ende ist: Mic. Zug einschalten = [ON] Taste drücken
 - Wortbeitrag sprechen und auf Pegel achten (Höreindruck im grünen Bereich)
- **Musik** (bzw. vorproduzierten Beitrag)
 - starten [ON] Taste drücken (Tipp: ab 2. Zuspieler mit 2 Fingern mAirL A und mAirL B drücken = den gewünschten Trac einschalten und den anderen, der bereits gelaufen ist, ausschalten)
 - Mikrofonzug nach dem die Musik läuft ausschalten: [ON] weg drücken

...

Checkliste: Sendung beenden

- spätestens um XX:53:00 Mic. Zug einschalten: [ON] Taste
- Musik 5 bis 10 Sekunden ausblenden
- Abmoderation:
 - Senderkennung (Pflicht): Radio Darmstadt 103,4 MHz
 - Sendeverantwortlich (Pflicht): (Name des Verantwortlichen)
 - Name der Sendereihe:
 - Thema der Sendereihe und Thema dieser Sendung:
 - ggf. Kontakte und Termine wiederholen (wer nebenbei Radio hört ist dann besser informiert)
 - regelmäßige Sendezeiten und Wiederholungen
 - Zusätzliche Angaben (entweder am Anfang der Sendung oder am Ende der Sendung):
 - Hotline 8 7000 (acht siebentausend)
 - Studio: Steubenplatz 12 Hinterhaus, der Eingang ist gegenüber der Fahrradständer
 - wir sind ein nichtkommerzielles Lokalradio
 - Sie dürfen auch Programm gestalten
- Musik (oder vorproduzierten Beitrag) starten: [ON] Taste drücken
- **Mikrofonzug** nach dem die Musik läuft **ausschalten**: [ON] weg drücken
- wenn die Musik nicht bis XX:00:00 reicht, zweiten Titel hinzufügen und verbinden (Link aktivieren)
- Zustand des Studios im Logbuch eintragen
- Studio aufräumen (Dateien auf dem Desktop löschen, Papier etc. weg räumen)

<p>Wenn die Folgesendung aus der Sendeautomation kommt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wiederholung vorbereiten <ul style="list-style-type: none"> ◦ Außer dem Zug, der gerade Musik „on Air“ bringt alle Züge runter ziehen (- ∞) ◦ Snapshot 1 • Wiederholungszug [Wdh] auf 0 dB stellen • letztes Lied um XX:59:50 bis XX:59:59 ausblenden • um XY:00:00 Uhr Wiederholung starten: [ON] Taste drücken • alle anderen Züge: runter ziehen und ausschalten: [ON] weg drücken 	<p>Wenn die Folgesendung aus dem anderen Studio gesendet wird</p> <ul style="list-style-type: none"> • UKW abhören, bis die Sendung im anderen Studio „on Air“ ist. 	<p>Wenn die Folgesendung aus dem gleichen Studio gesendet wird</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studio bis XX:55:00 Uhr frei machen!
--	---	--

Checkliste: Studio verlassen

- Studio 1 Fenster zu
- Studio 1 Rolladen runter gelassen
- Studio 1 linken PC runter fahren
- Studio 1 rechten PC mit mAirList an lassen (damit man im Schaufenster auch was sieht)
- Studio 1 Licht ganz schwach dimmen
- Redaktionsraum Fenster zu, Licht und PCs aus
- Studio 2 und Studio 3 Fenster zu und Rolladen runter gelassen, Licht und PCs aus
- Versammlungsraum Fenster zu und Rolläden runter gelassen, Rolladenschalter auf Aus (0), Licht aus
- Licht im Flur und Vorraum ausschalten
- Eingangstüren verriegeln (rote Taste im Vorraum drücken)
- Zwischentüre schließen und Verriegelung prüfen
- Toilette: Fenster verriegeln, Licht ausschalten, Türe zu machen
- Licht im Windfang ausschalten
- Studio verlassen. prüfen, ob die Eingangstüre verriegelt ist (falls nicht, zu ziehen und erneut prüfen)